

3 Light Pendant

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE


Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



Warranty

The fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Its sole option will repair or replace of these product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against it should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to this product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the warranty policy.

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, réparera ou remplacera tout produit défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie.


Garantía

Los accesorios y componentes, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. su propia opción reparará o reemplazará, defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de.

Install the Fixture


1A



- 1** Place the shade inside the fixture arms and secure it in place with the rubber washer, flat washer, and thumb screw (in that order).
- 2** Spread the fixture arms until they are equally spaced apart.
- 3** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 4** Align the holes on the ring with the holes on the fixture arms and secure the ring in place with the ring screws.
- 5** Determine the wanted height or look of the fixture with the provided stems and/or chain and assemble them by screwing them together. All the parts may be used alone or used in combination.
- 6** Feed the fixture wires through the stems/chain and screw the assembly to the fixture.
- 7** Unscrew the collar nut off the screw collar and place it onto the stem/chain followed by the canopy.
- 8** If necessary, screw the threaded nipple tightly onto the mounting plate.
- 9** Feed the fixture wires through the threaded nipple and screw the mounting plate assembly onto the stem/chain assembly.
- 10** Align and secure the mounting plate to the junction box.
- 11** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 12** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 13** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 14** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.

Installer le Luminaire

1A



- 1** Placez l'abat-jour à l'intérieur des bras de luminaire et fixez-le en place avec la rondelle gomme, la rondelle plat et la vis de pousse (dans cet ordre).
- 2** Écarter les bras de luminaire jusqu'à ce qu'ils soient aussi espacées.
- 3** Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur le douille pour Max Puissance information.
- 4** Aligner les trous sur le ring avec les trous sur les bras de luminaire et fixez l'anneau en place avec les vis de la bague.
- 5** Déterminez la hauteur désirée ou chercher de luminaire avec la tiges / chaîne et de les assembler en les vissant ensemble. Toutes les pièces peuvent être utilisés seuls ou utilisés en combinaison.
- 6** Nourrir les fils de luminaire à travers la chaîne / tiges et vissez l'assemblage à le luminaire.
- 7** Dévisser l'écrou de collier de le vis de collier et placez-le sur la tige / chaîne suivie par la dais.
- 8** Nourrir les fils de luminaire à travers le attache fileté et visser la plaque de montage sur l'ensemble tige / chaîne.
- 9** Si nécessaire, visser l'extrémité inférieure du attache fileté fermement sur la plaque de montage et la vis à collier sur le attache fileté.
- 10** Aligner et fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 11** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 12** Connecter le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de la ligne d'alimentation neutre avec un serre-fils.
- 13** Connecter le fil noire de luminaire (ronds et / ou lisses) pour le fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un serre-fils.
- 14** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction, placez la dais au plafond, et fixez-le en vissant l'écrou de collier serré sur le vis de collier.

