



# ENGLISH

## 18w Floor Lamp with Wheel Base

### CONGRATULATIONS!

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite® product.

### PRODUCT REGISTRATION FORM

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to: [OttLite.com/warranty](http://OttLite.com/warranty).

**CAUTION:** Tip hazard. Do not move shade or accessories outside of the shaded area as shown in **Figure 1**. shade and accessories must be kept within the shaded area and must align in the same forward-facing direction as the base.

**WARNING!** To prevent electrical shock, make sure the lamp is not plugged in until all assembly steps are complete.

### LAMP ASSEMBLY WITH WHEEL BASE

1. Remove lamp from packing. To ease assembly, straighten Flex-Neck (A) so that shade (B), neck, and pole (C) are in a straight line.
2. Place the lamp base (D) and wheel base accessory (E) on a flat steady surface (the floor).
3. Firmly lock all four wheels of the wheel base accessory (E) by pushing the wheel base locking clips (F).
4. Gently place base (D) onto wheel base accessory (E).
5. Firmly insert foot (G) of pole (C) into hole in base (D), then lay the lamp on its side with the bottom of the wheel base accessory exposed.
6. Remove hardware (H, I, J) from the plastic bag included with the base.
7. Place lock washer (I), then flat washer (H) over bolt (J); insert the bolt into the bottom of the wheel base accessory (E) and through base (D) to engage the pole.
8. Tighten bolt (J) turning clockwise until firm.
9. Set the lamp upright.
10. To install a tube (K) in the shade socket, hold the tube flat and align the tube base and pins with the socket and receptacles. Push the tube (K) straight into the socket until it "snaps" into place. **DO NOT** apply pressure on the glass end of the tube.
11. To turn the lamp **ON** or **OFF**, depress the push-button switch (L) located at pole end of shade (B).
12. Position shade (B) as desired by flexing the neck. To avoid lamp breakage, **DO NOT FORCE** the neck to bend.

### TO USE LAMP WITHOUT WHEEL BASE

1. Remove lamp from packing. To ease assembly, straighten Flex-Neck (A) so that shade (B), neck, and pole (C) are in a straight line.
2. Place the lamp base (D) on a flat steady surface (the floor).
3. Firmly insert foot (G) of pole (C) into hole in base (D), then lay the lamp on its side with the bottom of the base exposed.
4. After laying lamp on its side, complete assembly by following **steps 6 through 12** of the **Lamp Assembly With Wheel Base** section; inserting and fastening bolt directly to base (D) in **step 7**.

### TUBE INSERTION & REPLACEMENT

1. Make sure the lamp is not plugged into an electrical socket.
2. If the lamp has been in use, allow it to cool for approximately 5 minutes before proceeding.
3. Set the lamp upright on the floor.
4. To install a tube (K) in the shade (B) socket, grasp the tube securely with your hand. Lay the tube flat then push the tube into the shade clip. Align the tube base and pins with the socket and receptacles then and push the tube straight into the socket until it "snaps" into place. **DO NOT** apply pressure on the glass end of the tube.
5. To remove a tube already installed in the lamp, grasp the tube firmly in your hand and angle it slightly out of the shade clip; using a slight side to side motion, pull it straight out of the socket. **DO NOT** twist or turn the tube while removing it from the socket.

Please note that in operation, OttLite® tubes are not dimmable.

Enjoy your OttLite 18w Floor Lamp with Wheel Base!

This is not a toy.

Max. loading weight 55lbs/25kgs

This lighting system is designed for use with OttLite® type **B** tubes (Style Number PL18-B). Use of other products voids the warranty and may result in damage to the lighting system.



FIGURE 1

### CAUTION! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER THE PLUG.

IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD. INDOOR USE ONLY.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

This product complies with Part 18 of FCC Rules, but may cause interference to radios, televisions, wireless telephones, and remote controls. Avoid placing this product near these devices. If interference occurs, move the product away from the device or plug either into a different outlet. Do not install this product near maritime safety equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.45-30 MHz.

## 18w Floor Lamp with Wheel Base

V92WG2

PL7961F

# FRANÇAIS

## FÉLICITATIONS!

Vous avez fait l'achat de la plus innovatrice technologie naturelle et de renom en éclairage avec votre produit OttLite®.

### FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Compléter le formulaire d’enregistrement qui est inclus pour votre produit et nous le retourner dès aujourd’hui par le retour du courrier, ou enregistrez-vous en ligne en allant à : www.ottlite.com/warranty.

**AVERTISSEMENT :** danger de basculement ne pas déplacer l’abat-jour à l’extérieur de la zone ombrée tel que démontré à la **Figure 1**. L’abat-jour doit être placé à l’intérieur de la zone ombrée et doit s’aligner à l’avant dans la même direction que la base.

**AVERTISSEMENT :** pour éviter les décharges électriques, assurez-vous de ne pas brancher la lampe avant qu’elle ne soit complètement assemblée.

### ASSEMBLAGE DE LA LAMPE AVEC LA BASE ROULANTE

- Retirez la lampe de son emballage. Pour faciliter l’assemblage, redressez le cou flexible **(A)** pour que l’abat-jour **(B)**, le cou et la tige **(C)** soient alignés.
- Placez ensuite la base de la lampe et l’accessoire de base roulante **(E)** sur une surface plane et stable (le plancher).
- Verrouillez solidement les quatre roues de l’accessoire de base roulante **(E)** en poussant les loquets de la base roulante **(F)**.
- Placez soigneusement la base de la lampe **(D)** sur l’accessoire de base roulante **(E)**.
- Insérez solidement le pied **(G)** de la tige **(C)** dans le trou de la base **(D)**, puis placez la lampe sur le côté pour exposer le dessous de la base.
- Retirez la quincaillerie **(H, I, J)** du sac de plastique inclus avec la base.
- Placez la rondelle plate **(I)**, puis la rondelle de blocage **(H)** par-dessus le boulon **(J)**. Insérez le boulon dans le bas de la base roulante et à travers la base **(D)** pour enclencher la tige.
- Resserrez le boulon **(J)** en le tournant dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
- Placer la lampe en position verticale sur le sol.
- Pour installer une ampoule **(K)** dans la douille de l’abat-jour, placez l’ampoule à plat. Alignez ensuite la base de l’ampoule avec les brocheset trous de la douille. Poussez ensuite fermement l’ampoule **(K)** droit dans la douille jusqu’à ce qu’elle « s’enclenche » en position. **N’appliquez PAS** de pression sur l’extrémité en verre de l’ampoule.
- Pour allumer **(ON)** ou éteindre **(OFF)** la lampe, appuyez sur le bouton-poussoir de l’interrupteur **(L)** localisé à l’extrémité de la tige de l’abat-jour **(B)**.
- Placez l’abat-jour **(B)** dans la position voulue en courbant le cou. Pour éviter d’endommager la lampe, **NE PAS FORCER** le cou en le pliant.

# AVERTISSEMENT! IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ:

CETTE LAMPE PORTATIVE EST MUNIE D’UNE FICHE POLARISÉE (UNE LAME PLUS LARGE QUE L’AUTRE). CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DIMINUE LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES PUISQUE LA FICHE NE S’INSÈRE DANS LA PRISE QUE D’UN SEUL CÔTÉ. SI ELLE N’ENTRE PAS DANS LA PRISE, INVERSEZ-LA. SI ELLE N’ENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. N’UTILISEZ JAMAIS AVEC UNE RALLONGE SAUF SI LA FICHE S’INSÈRE ENTIÈREMENT. NE MODIFIEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

SI LE CÂBLE OU LE CORDON SOUPLE EXTERNE DE CE LAMPADAIRE EST ENDOMMAGÉ, CELUI-CI DOIT ÊTRE REMPLACÉ EXCLUSIVE-MENT PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE SERVICE OU TOUTE PERSONNE COMPÉTENTE AFIN D’ÉVITER TOUT DANGER. POUR USAGE À L’INTÉRIEUR SEULEMENT.

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUE, INSÉREZ LE BOUT LARGE DE LA FICHE DANS LA GRANDE FENTE ET PUSSEZ JUSQU’AU BOUT.

*Ce produit est conforme à la partie 18 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, mais il pourrait causer de l’interférence aux radios, aux télévisions, aux téléphones sans fil et aux télécommandes. Éviter de placer le produit à proximité de ces appareils. Si des interférences se produisent, éloigner le produit de l’appareil ou le brancher dans une autre prise de courant. Ne pas installer le produit à proximité de matériel de sécurité maritime ou de tout autre matériel essentiel à la navigation ou à la communication fonctionnant entre 0,45 et 30 MHz.*

## Lampadaire de 18 W avec base roulante

### POUR VOUS SERVIR DE LA LAMPE SANS LA BASE ROULANTE

- Retirez la lampe de son emballage. Pour faciliter l’assemblage, redresser le cou flexible **(A)** pour que l’abat-jour **(B)**, le cou et la tige **(C)** soient alignés.
- Placez ensuite la base de la lampe sur une surface plane et stable (le plancher).
- Insérez solidement le pied **(G)** de la tige **(C)** dans le trou de la base **(D)**, puis placez la lampe sur le côté pour exposer le dessous de la base.
- Après avoir soigneusement déposé la lampe sur son côté, terminez l’assemblage en suivant les **étapes 6 à 12** de la section **Assemblage de la lampe avec la base roulante**.

#### INSERTION/REMPACEMENT DE L’AMPOULE

- Assurez-vous que la lampe n’est pas branchée dans une prise de courant électrique.
- Si la lampe a été utilisée, laissez-la refroidir pendant environ 5 minutes avant de continuer.
- Placez la lampe en position verticale sur le sol.
- Pour installer une ampoule **(K)** dans la douille de l’abat-jour **(B)**, tenez solidement l’ampoule d’une main. Placez l’ampoule à plat, puis poussez l’ampoule dans le clip de l’abat-jour. Installez l’ampoule en la plaçant dans la douille et en alignant les broches avec les trous de la douille. Poussez ensuite fermement l’ampoule droit dans la douille jusqu’à ce qu’elle « s’enclenche » en position. N’appliquez **AUCUNE** pression sur l’extrémité en verre de l’ampoule.
- Pour retirer une ampoule déjà installée dans la lampe, l’attraper fermement d’une main et l’incliner légèrement hors du clip de l’abat-jour. Ensuite, en exerçant une traction avec un léger mouvement latéral, retirez entièrement l’ampoule de la douille. **NE PAS** faire pivoter ou tourner l’ampoule lorsque vous la retirez de la douille.

*Veuillez noter qu’une fois en marche, l’intensité des ampoules OttLite® ne peut pas être réglée.*

**Appréciez votre Lampadaire de 18 W avec base roulante OttLite®**

**Ce produit n’est pas un jouet . Charge ma ximale autorisée : 25 kilos /55 lb**

***Ce système d’éclairage est conçu pour être utilisé avec les tubes OttLite® type **B** (numéro de style PL18-B). L’utilisation d’autres produits annule la garantie et pourrait endommager le système d’éclairage.***

# ESPAÑOL

## ¡FELICITACIONES!

Usted acaba de adquirir la mejor tecnología de iluminación natural con su nuevo producto OttLite®.

#### FORMULARIO DE REGISTRO

Por favor, llene el Formulario de Registro de Producto anexo y envíelo por correo hoy mismo, o regístrese en línea visitando:

OttLite.com/warranty.

**ADVERTENCIA:** puede volcarse. No mueva la pantalla fuera del área demarcada en la **ilustración 1**. La pantalla debe mantenerse dentro del área demarcada y alinearse en la misma dirección hacia adelante que la base.

**¡ADVERTENCIA!** Para evitar electrocutarte, asegúrate de no enchufar la lámpara hasta no haber completado todos los pasos de ensamblaje.

### ENSAMBLAJE DE LA LÁMPARA CON BASE RODANTE

- Remueva la lámpara de su embalaje. Para facilitar su ensamblaje, enderezca el cuello flexible “Flex Neck” **(A)** para que la pantalla **(B)**, el cuello, y el poste **(C)** estén alineados.
- Coloque la base de la lámpara **(D)** y la base rodante **(E)** sobre una superficie plana y estable (como el piso).
- Accione los frenos en las cuatro ruedas de la base rodante **(E)**, empujando los botones en las ruedas **(F)**.
- Coloque delicadamente la base **(D)** en la base rodante **(E)**.
- Inserte firmemente el pie **(G)** del poste **(C)** en el agujero de la base **(D)**, y coloque la lámpara en su costado, exponiendo la parte inferior de la base rodante.
- Retire las herramientas **(H, I, J)** de la bolsa plástica que se incluye con la base.
- Coloque la arandela de seguridad **(I)** y la arandela plana **(H)** sobre el perno **(J)**; inserte el perno por el fondo de la base rodante y en la base de la lámpara **(D)** hasta acoplar con el poste.
- Apriete el perno **(J)** en la dirección de las manecillas del reloj hasta que se sienta firme.
- Coloque la lámpara en posición vertical.
- Para instalar el tubo **(K)** en el portalámpara de la pantalla, sujete el tubo en posición horizontal y alinee la base del tubo y las clavijas con los agujeros de portalámpara. Empuje el tubo **(K)** directamente en el portalámpara hasta que encaje con un “clic”. **NO** aplique presión en el vidrio del tubo.
- Para encender o apagar la lámpara, oprima el interruptor **(L)** que se encuentra al extremo de la pantalla **(B)**.
- Coloque la pantalla **(B)** en la posición deseada torciendo cuidadosamente el cuello. Para evitar romper la lámpara, **NO FUERCE** el cuello.

## Lámpara de piso de 18w con base rodante

### PARA USAR LA LÁMPARA SIN LA BASE RODANTE

- Remueva la lámpara de su embalaje. Para facilitar su ensamblaje, enderezca el cuello flexible “Flex Neck” **(A)** para que la pantalla **(B)**, el cuello, y el poste **(C)** estén alineados.
- Coloque la base de la lámpara **(D)** sobre una superficie plana y estable (como el piso).
- Inserte firmemente el pie **(G)** del poste **(C)** en el agujero de la base **(D)**, y luego coloque la lámpara sobre su costado, exponiendo la parte de abajo de la base.
- Después de colocar la lámpara sobre su costado, termine de ensamblarla siguiendo **los pasos 6 a 12** de la sección **“Ensamblaje de la lámpara con base rodante”**.

#### INSTALACIÓN Y RETIRO DEL BOMBILLO

- Cerciórese de que la lámpara no esté enchufada en un tomacorriente.
- Si la lámpara estuvo recientemente encendida, déjela enfriarse durante aproximadamente 5 minutos antes de continuar.
- Coloque la lámpara sobre el suelo, en posición vertical.
- Para instalar el bombllo **(K)** en el portalámpara de la pantalla **(B)**, sujete el tubo firmemente con la mano. Coloque el bombillo en posición plana y empújelo dentro del portalámpara de la pantalla. Alinee la base del bombillo y las clavijas con el portalámpara y los agujeros, empújelo derecho hacia el portalámpara hasta que “encaje” en su lugar. **NO** haga presión en el vidrio del bombillo.
- Para retirar el bombillo ya instalado en la lámpara, sujételo firmemente en su mano y hálelo en un leve ángulo fuera del portalámpara de la pantalla; con un leve movimiento de oscilación hálelo del portalámpara. **NO TUERZA** el bombillo mientras lo retira del portalámpara.

*Por favor tenga en cuenta que durante la operación, los bombillos OttLite® no son graduables.*

**¡Disfrute su Lámpara de piso de 18w con base rodante OttLite®!**

**Este producto no es un juguete. Peso máximo de carga : 55 lbs /25 kgs**

***Este sistema de iluminación está diseñado para ser utilizado únicamente con tubos OttLite® tipo **B** tubos (número de estilo PL18-B). El uso de otros productos anula la garantía y pudiera resultar en daños al sistema de iluminación.***

# ¡PRECAUCIÓN! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

ESTA LÁMPARA PORTÁTIL TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA DE SUS PATAS ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA) COMO CARACTERISTICA PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA. ESTE ENCHUFE ENCAJARÁ EN CUALQUIER TOMACORRIENTE POLARIZADO SOLO DE UNA MANERA. SI EL ENCHUFE NO CALZA COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE DÉLE LA VUELTA. SI AÚN NO ENCAJA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NUNCA UTILICE UNA EXTENSIÓN A NO SER QUE EL ENCHUFE PUEDA SER TOTALMENTE INSERTADO. NO ALTERE EL ENCHUFE.

SI EL CABLE O CORDÓN FLEXIBLE EXTERNO DE ESTA LUMINARIA ESTÁ DAÑADO, DEBE SER EXCLUSIVAMENTE REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO O UNA PERSONA CALIFICADA SIMILAR A FIN DE EVITAR UN RIESGO. SÓLO PARA USO EN INTERIORES.

PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, HAGA COINCIDIR LA PATA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA, INSERTE TOTALMENTE.

*Este producto cumple con la Parte 18 del Reglamento de la FCC, pero puede causar interferencias en radios, televisores, teléfonos inalámbricos y controles remotos. Evite colocar este producto cerca de estos dispositivos. En caso de interferencia, mueva el producto lejos del dispositivo o enchúfelo en otro tomacorriente. No instale este producto cerca de equipos de seguridad marítima o equipos críticos para la navegación o la operación de comunicaciones entre 0,45 y 30 MHz.*